

Fiche Produit

Spécifications



HOMELINE CIRCUIT BREAKER 120/240V 100A 2P

CHOM2100

Principal

Gamme de produits	Homeline
Fonction produit	Disjoncteur miniature
[In] courant nominal	100 A
[Ue] tension assignée d'emploi	120/240 V AC
Mode d'installation	Connecter
Description des pôles	2P
Courant de court-circuit	10 kA
Type de disjoncteur	Standard
Application du disjoncteur	HACR rated
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier

Complémentaire

Nombre d"écarts requis	2
Jauge AWG	AWG 4...AWG 2/0 aluminium / cuivre

Environnement

Certifications du produit	CSA
Température de fonctionnement	40 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,636 cm
Largeur de l'emballage 1	5,842 cm
Longueur de l'emballage 1	9,398 cm
Poids de l'emballage 1	390,089 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	10,16 cm
Largeur de l'emballage 2	35,052 cm

Longueur de l'emballage 2	53,34 cm
Poids de l'emballage 2	14,207 kg

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Remplacement(s) recommandé(s)